

# Growatt ShineWiFi-X

- Instalación fácil, sin cables
- Puerto de comunicación USB
- Almacenamiento incorporado, 1 mes de datos
- Monitoreo y mantenimiento en línea



P O W E R  
- I N G  
T O M O -  
R R O W O

**G**ROWATT

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Ficha de datos	ShineWiFi-X
<b>Parámetros Inalámbricos</b>	
Estandar inalámbrico	802.11 b/g/n
Rango de frecuencia	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Potencia de transmisor	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilidad del receptor	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm
<b>Parámetros de hardware</b>	
Interface de datos	USB
Voltaje de operación	5V(+/-5%)
Consumo máximo de potencia de transmisión	1.2W
Display	LED
<b>Parámetros de aplicación</b>	
Servidores soportados	ShineServer
Comunicación con inversor	USB (protocolo Modbus RTU)
Comunicación con servidor	TCP (protocolo Modbus TCP)
Red soportada	2.4G WIFI
Máximo rango de comunicación	50m
Tipo de configuración	APP configure
Intervalo de transferencia de datos	5 Minutos
Servidor default URL	server.growatt.com
<b>Datos generales</b>	
Dimensiones (ancho/altura/profundidad)	135/79/29mm
Peso	60g
Temperatura de operación	Inglés, Chino
Certificado	CE